





# Zwenkarm 300/600 kg 750/1100 mm

## Product Images



## Additional Information

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                                 | 78002              |
| EAN                                           | 8712418336344      |
| Gewicht (kg)                                  | 7.000000           |
| Lengte (mm)                                   | 1100               |
| Breedte (mm)                                  | 100                |
| Hoogte (mm)                                   | 380                |
| Lengte arm - uitgeschoven (mm)                | 1100               |
| Lengte arm - niet uitgeschoven (mm)           | 750                |
| Maximale draagkracht - uitgeschoven (kg)      | 300                |
| Maximale draagkracht - niet uitgeschoven (kg) | 600                |
| Zwenkbereik (°)                               | 180                |
| Karaktereigenschappen                         | Eenvoudige montage |
| Materiaal                                     | Metaal             |

## Omschrijving

### Zwenkarm HST 300-700

Heb je een situatie waarin de **elektrische kabeltakel** regelmatig verplaatst moet worden, dan is een **zwenkarm** de ideale oplossing. Geen gedoe meer met verplaatsen of op een vaste plaats de werkzaamheden uitvoeren, maar juist **flexibel** zijn en eenvoudig de klus uitvoeren. Het bespaart niet alleen tijd, het is voor jouw ook nog eens gemakkelijker in gebruik. Deze zwenkarm is geschikt voor de volgende elektrische kabeltakels: **125/250 kg**, **200/400 kg** of **300/600kg**.

Wanneer de robuuste zwenkarm niet uitgeschoven is, is de lengte van de arm 75 cm. Wanneer jij de arm uitschuift, zal de lengte maximaal 110 cm zijn. Het **zwenkbereik** van de zwenkarm bedraagt maximaal 180 graden, omdat het apparaat tegen de muur of paal bevestigd is. Jij hebt op deze manier een ruime bewegingsvrijheid. Met deze uitschuifbare zwenkarm kun jij de juiste positie kiezen om jouw klus te klaren.

De zwenkarm heeft een maximale **draagkracht** waar je om moet denken. Wanneer de arm ingeschoven is, is de draagkracht maximaal 600 kg. Mocht de arm uitgeschoven zijn, dan is de maximale draagkracht 300 kg. Houd hier rekening mee tijdens jouw werkzaamheden en bij de keuze van de kabeltakel. Het gewicht van de zwenkarm bedraagt 6 kg.

Het is niet alleen eenvoudiger werken, maar nu kan jij ook zware ladingen zwenken naar de plaats waar jij het wilt

hebben, bijvoorbeeld naar een andere verdieping in de werkplaats. Zo hoeft jij niet meer altijd jouw producten de zolder op te tillen.

## Hier moet je omdenken bij het installeren

De zwenkarm dient op een stalen ronde buis gemonteerd te zijn. De diameter van de buis dient minimaal 48 mm te zijn en de wanddikte minimaal 3 mm dik. Dit zorgt voor stevigheid, zodat je de zwenkarm optimaal en veilig kunt gebruiken. De buis kan gemonteerd zijn op de muur, maar het geheel kan eventueel ook bevestigd worden aan een losse paal. Deze dient dan wel stevig te staan.

## Onderhoud van de zwenkarm

Onderhoud moet ten alle tijden gebeuren zonder lading. Kijk **regelmatig** de zwenkarm na en reinig deze ook regelmatig. Smeer daarbij de scharnier punten vaak in met olie. Zo voorkom je beschadigingen en vast lopers. Door dit regulier te doen, houd jij jouw zwenkarm in top conditie.

**LET OP! De ronde stalen buis is niet inbegrepen in dit pakket!**

